

FC1 - <offline>

"Flip Flop"

Nome: Famiglia: timer
Autore: iogio Versione: 2.0
 Versione blocco: 2
Data e ora Codice: 12/02/2007 14.46.07
Interfaccia: 11/05/2000 10.27.03
Lunghezze (blocco / codice / dati): 00212 00100 00000

Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Commento
IN		0.0	
conta	Bool	0.0	Abilitazione contatore
tempo_lavoro	Int	2.0	tempo di lavoro
tempo_ferma	Int	4.0	tempo di fermata
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
uscita	Bool	6.0	uscita per lavoro
contatore	Int	8.0	Contatore tempo corrente
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Blocco:FC1 temporizzatore aperto - chiuso

Contatore pausa lavoro

Segmento: 1 ...

gestione del contatore

```

    U      #conta
    UN     #uscita
    SPBN   _10
    L      #contatore
    +      1
    T      #contatore
    L      #tempo_ferma
    >I
    SPBN   _11
    L      0
    T      #contatore
    S      #uscita
_10:    U      #conta
        U      #uscita
        SPBN   _11
        L      #contatore
        +      1
        T      #contatore
        L      #tempo_lavoro
    >=I
    SPBN   _11
    L      0
    T      #contatore
    R      #uscita
_11:    O      BIE
        ON     BIE
        SAVE
  
```